

ME 80-100-112-132-160

IC410

Motori C.C. eccitazione separata - Potenza da 0.18KW a 11KW

Shunt field D.C. motors - Power from 0.18KW to 11KW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motori a norme CEI ed IEC.
- Eccitazione separata con serie stabilizzatrice.
- Poli ausiliari su tutte le grandezze.
- Tensione armatura 170V-290V-400V-440V.
- Protezione IP54/IP55 - servizio continuo S1.
- Senza ventilazione IC410.
- Scatola morsetti.

MAIN FEATURES




- D.C. motors according to CEI and IEC standards.
- Shunt field with series stabilizer.
- Interpoles on all sizes.
- Armature voltage 170V-290V-400V-440V.
- IP54/IP55 protection - continuous duty S1.
- No ventilated IC410.
- Terminal box.



Tipo / Type	ØAC	L
ME 80 R	157	285
ME 80 S	157	305
ME 100 R	192	310
ME 100 S	192	330
ME 100 T	192	330
ME 112 R	220	335
ME 112 S	220	335
ME 112 T	220	375
ME 112 L	220	405
ME 132 R	260	390
ME 132 S	260	415
ME 132 T	260	440
ME 132 L	260	480
ME 160 R	320	525
ME 160 S	320	585

	Potenza a / Power at		
	1500rpm	2000rpm	3000rpm
V arm.=170V - 290V	0.18 KW	0.25 KW	0.37 KW
	0.22 KW	0.3 KW	0.44 KW
	0.37 KW	0.51 KW	0.74 KW
	0.44 KW	0.6 KW	0.88 KW
	0.6 KW	0.74 KW	1.1 KW
	0.74 KW	1 KW	1.5 KW
	0.96 KW	1.25 KW	1.8 KW
	1.1 KW	1.5 KW	2.2 KW
	1.27 KW	1.7 KW	2.5 KW
	1.5 KW	2 KW	4 KW
	1.8 KW	2.4 KW	3.7 KW
	2.35 KW	3.2 KW	4.8 KW
	2.8 KW	3.7 KW	5.6 KW
	-	-	-
-	-	-	

	Potenza a / Power at		
	1500rpm	2000rpm	3000rpm
V arm.=400V - 440V	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	1.5 KW	2 KW	2.9 KW
	1.7 KW	2.3 KW	3.4 KW
	2.1 KW	2.9 KW	4.3 KW
	2.7 KW	3.6 KW	5.4 KW
	3.3 KW	4 KW	6.6 KW
4.6 KW	6.2 KW	9.2 KW	
5.5 KW	7.4 KW	11 KW	



IEC B5	IEC B14
71	-
80	-
90	-
100	100
112	112
132	132
160	160

Tipo / Type	ØD	H
ME 80	14-16-19	80
ME 100	19-24	100
ME 112	24-28	112
ME 132	28-38	132
ME 160	38-42-48	160

OPZIONI :

- Flange e alberi speciali
- Dinamo e/o encoder
- Freno di sicurezza
- Fili uscenti
- Avvolgimenti per tensioni da batteria

OPTIONS :

- Special shafts and flanges
- Tacho and/or encoder
- Safety brake
- Free wires
- Windings for battery voltage.